

Modello MAZ-4480 / amplificatore P.A. multizona



SCHEDA TECNICA	
Potenza	4 x 135 W massima, 4 x 120 W RMS
Risposta in frequenza	60 - 17.000 Hz \pm 3 dB
Distorsione	Armonica: < 1 %
Ingressi	4 mic / line bilanciati, combo (XLR e jack da 6.3 mm) 600 Ω 7 mV e 15.000 Ω 100 mV, commutabile; 1 aux, 2 x RCA 50.000 Ω 300 mV; 1 tel. paging, morsetti a vite 600 Ω 100 - 300 mV
Uscite	4 linee bilanciate o non bilanciate per zone da 1 a 4, morsetti a vite; 1 monitor, morsetti a vite 600 Ω 775 mV e 1 W 8 Ω ; 1 jack da 3.5 mm per cuffie stereo, 47 Ω 0.5 W
Controlli	Canali 1 - 5: guadagno, bassi, alti, volume e disposizione zone; Tel. paging: volume e selettore a zone; Zone da 1 a 4: Volume, selettore monitor; Volume cuffie monitor
Phantom	48 V in microfoni da 1 a 4, selezionabile
Priority	Tel. paging e ingresso 1 attraverso livello segnale, selezionabile Ingresso 1, chiusura del contatto, selezionabile
Impedenza	4 zone: 4 e 8 Ω e linee 100, 70 e 25 V, morsetti a vite

AMPLIFICATORI P.A.

Alimentazione	230 / 115 V AC, 1200 W massimo
Dimensioni	483 x 133 x 410 mm
Peso	20.7 kg