

## Modello MA-245 / amplificatore per sistemi P.A.



### SCHEMA TECNICA

<b>Potenza</b>	360 W massima, 240 W RMS
<b>Risposta in frequenza</b>	80 - 16.000 Hz $\pm$ 3 dB
<b>Distorsione</b>	Armonica: < 1 % a 1 kHz
<b>Ingressi</b>	4 combo (XLR e jack da 6.3 mm) mic. / line bilanciato, 600 $\Omega$ 2 mV e 47.000 $\Omega$ 150 mV, commutabile; 1 aux, 2x RCA, 47.000 $\Omega$ 300 mV; 1 amp in, RCA 10.000 $\Omega$ 1 V; 1 tel., morsetti a vite 600 $\Omega$ 100 mV;
<b>Uscite</b>	1 line out, 2x RCA 47.000 $\Omega$ 1 V; 1 pre out, RCA 600 $\Omega$ 1 V; 1 monitor, morsetti a vite 600 $\Omega$ 775 mV e 1 W 8 $\Omega$ (ingresso aux)
<b>Controlli</b>	Tono: bassi: $\pm$ 10 dB, alti: $\pm$ 10 dB Volume: ingressi da 1 a 4, aux e volume generale
<b>Phantom</b>	24 V in microfoni da 1 a 4, selezionabile
<b>Priority</b>	Ingresso tel. e ingresso microfono 1 in base al livello del segnale, selezionabile
<b>Impedenza</b>	4 $\Omega$ e linee 100, 70 e 25 V, morsetti a vite

# AMPLIFICATORI P.A.

<b>Alimentazione</b>	230 / 115 V AC, 600 W e 24 DC, 312 W
<b>Dimensioni</b>	420 x 89 x 300 mm
<b>Peso</b>	11.4 kg
<b>Optional</b>	Supporti per assemblaggio in rack da 19"