

Modello ZSC-1110 / sistema di amplificazione a 10 zone



SCHEDA TECNICA

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingressi | <p>2 jack da 6.3 mm per microfono non bilanciato, 600 Ω 5 mV;</p> <p>2 linee non bilanciate, euroblock 10.000 Ω 775 mV;</p> <p>2 attivazioni per allarme attraverso chiusura di contatto, euroblock;</p> <p>10 linee da 100 V per amplificatore paging, euroblock;</p> <p>10 linee da 100 V per amplificatore musica di fondo, euroblock;</p> <p>1 RJ-45 per microfono con selettore di zona</p> |
| Uscite | <p>10 zone per altoparlanti, euroblock;</p> <p>1 linea non bilanciata, euroblock 10.000 Ω 775 mV;</p> <p>2 allarmi attraverso chiusura di contatto, euroblock;</p> <p>1 RJ-45 per aumentare le zone</p> |
| Risposta in frequenza | <p>Microfoni: 100 - 15.000 Hz</p> <p>Linee: 30 - 18.000 Hz</p> |
| Controlli | <p>Volume: microfoni e campanelli;</p> <p>Tono: bassi: ± 10 dB, alti: ± 10 dB;</p> <p>Attivazione campanelli, selezione delle zone da 1 a 10 e generale, selezione musica e paging</p> |
| Alimentazione | 230 V AC, 40 W |
| Dimensioni | 484 x 88 x 303 mm |
| Peso | 5.2 kg |