

## Modello MA-30 / amplificatore per sistemi P.A.



### SCHEMA TECNICA

<b>Potenza</b>	45 W massima, 30 W RMS
<b>Risposta in frequenza</b>	80 - 18.000 Hz $\pm$ 3 dB
<b>Distorsione</b>	Armonica: < 0.5% a 1 KHz
<b>Ingressi</b>	2 jack da 6.3 mm per microfono non bilanciato 600 $\Omega$ 2 mV; 1 aux / phono, 2x RCA 10.000 $\Omega$ 500 mV e 47.000 $\Omega$ 2.4 mV, selezionabile; 1 amp in, RCA 10.000 $\Omega$ 1 V
<b>Uscite</b>	1 pre out, RCA 600 $\Omega$ 1 V
<b>Controlli</b>	Tono: bassi $\pm$ 10 dB, alti: $\pm$ 10 dB Volume: microfono 1 - 2, aux / phono e volume generale
<b>Priority</b>	Microfono 1 in base al livello del segnale
<b>Impedenza</b>	4 $\Omega$ e 100, linee 70 e 25 V, morsetti a vite
<b>Alimentazione</b>	230 / 115 V AC, 60 W e 12 V DC, 45 W
<b>Dimensioni</b>	280 x 85 x 230 mm
<b>Peso</b>	4.5 kg