

Modello MX-824 / preamplificatore e mixer a 12 canali



SCHEDA TECNICA

Ingressi	12 microfoni bilanciati, XLR 8.000 Ω 2.5 mV
Uscite	1 master bilanciato XLR 600 Ω 7 mV e non bilanciato 2 x RCA 4.700 Ω 150mV
Controlli	Volume di ingresso e uscita master
Risposta in frequenza	50 - 20.000 Hz
Rapporto S / N	> 60 dB
Phantom	48 V in microfoni da 1 a 12, selezionabile
Alimentazione	230 V AC, 10 W
Dimensioni	483 x 44.5 x 225 mm
Peso	2.7 kg
Accessori	1 cavo RCA 1 cavo XLR